

Функционал	CMP-100	CMP-200	CMP-200F	CMP-402 (взамен CMP-400)	CMP-403 (взамен CMP-401)	CMP-1010 (взамен CMP-1006)	CMP-1015-PV	CMP-2000	CMP-3000	CMP-3kR
Напряжение переменного тока	-	-	1000 В TRMS	1000 В TRMS	1000 В TRMS	1000 В TRMS	1000 В TRMS	750 В TRMS	1000 В TRMS	-
Напряжение постоянного тока	-	-	1000 В	1000 В	1000 В	1000 В	1500 В	1000 В	1000 В	-
Переменный ток	100 А TRMS от 1 мкА	200 А от 100 мкА	200 А TRMS	400 А TRMS	400 А TRMS	1000 А TRMS	1000 А TRMS	1500 А TRMS	3000 А TRMS	3000 А TRMS
Постоянный ток	-	-	-	-	400 А	1000 А	1000 А	2000 А	1000 А	-
Измерение пусковых токов	-	-	-	48 Гц/100 мс	48 Гц/100 мс	48 Гц/100 мс	37,5 Гц/100 мс	60 Гц/100 мс	37,5 Гц/106 мс	5 Гц/1 с
Сопротивление	-	-	60 МОм	40 МОм	40 МОм	60 МОм	60 МОм	66 МОм	50 МОм	-
Проверка целостности цепи («прозвонка»)	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Диоды	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Ёмкость	-	-	4 мФ	100 мФ	100 мФ	100 мФ	100 мФ	6,6 мФ	5 мФ	-
Частота	-	-	-	100 кГц	100 кГц	100 кГц	10 МГц	1 МГц	50 МГц	40...400 Гц
Температура	-	-	-	-20...1000 °С	-20...1000 °С	-20...1000 °С	-40...1000 °С	-20...1000 °С	-100...1000 °С	-
Функция RANGE	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-
Функция REL	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
Функция HOLD	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Функция MAX/MIN	-	+(MAX)	+	+	+	+	+	+	+	-
Функция PEAK	+	-	-	+	+	+	+	-	+	-
Регистратор	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+
Бесконтактная индикация ~U	-	-	+	+	+	+	+	-	+	-
Фонарик	+	-	+	+	+	+	+	-	+	-
Диаметр обхвата	32 мм	30 мм	16 мм	30 мм	30 мм	35 мм	48 мм	57 мм	48 мм	160 мм
Интерфейс	-	-	-	-	-	-	Bluetooth	-	Bluetooth	Bluetooth
Рабочая температура	5...40 °С	0...50 °С	5...40 °С	5...40 °С	5...40 °С	5...40 °С	5...40 °С	0...50 °С	5...40 °С	5...40 °С